



Mokkula CS-15 - ohjelmistokorjausohje

Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta.

Tavaramerkit

NOKIA
Connecting People ja NOKIA ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä.

Kaikki muut tässä ohjekirjassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Huomautus

DNA varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjeeseen tai siinä kuvattuihin tuotteisiin ilman erillistä ilmoitusta.

SISÄLLYSLUETTELO

1	MOKKULA CS-15 OHJELMISTOKORJAUS	3
2	OHJELMISTOKORJAUKSEN ASENTAMINEN (Windows®).....	3
2.1	Lähtökohta.....	3
2.2	Päivitystiedoston lataaminen.....	3
2.3	asennusprosessi.....	4
3	OHJELMISTOKORJAUKSEN ASENTAMINEN (Mac OS®)	4
3.1	Lähtökohta.....	4
3.2	Päivitystiedoston lataaminen.....	4
3.3	asennusprosessi.....	4

1 MOKKULA CS-15 OHJELMISTOKORJAUS

Tämä ohjelmistokorjaus tulee tehdä kaikkiin Mokkula CS-15 versioihin. Korjaus optimoi Mokkulan toimivuuden. Versionumero ei muutu korjauksen yhteydessä, mutta korjauksen voi asentaa uudelleen, mikäli ei ole tiedossa onko tätä vielä asennettu.

Mokkulaan ei saa asentaa tai päivittää muita kuin DNA:n ohjeistamia sovelluksia.

Asiakas vastaa sekä laitteessa että sen käytössä ilmenevistä ongelmista, jos ongelmat johtuvat laitteen muuttamisesta tai/ja muokkaamisesta vastoin DNA:n ohjeita.

Viimeisimmät ohjelmistot löydät osoitteesta <http://www.dna.fi/mokkula>. Muualta kuin DNA:lta saadut ohjelmistoversiot aiheuttavat ongelmia Nokia Internet Modem -sovelluksen ulkoasuun ja käytettävyyteen. DNA ei tällöin vastaa laitteen käytössä ilmenevistä ongelmista. Käyttämällä viimeisintä DNA:n tarjoamaa ohjelmistoversiota, varmistat laitteen parhaan mahdollisen toimivuuden.

HUOM! Tämä päivitysohje koskee vain DNA räätälöityä Mokkula CS-15 -pöytälaitetta.

2 OHJELMISTOKORJAUKSEN ASENTAMINEN (Windows®)

2.1 Lähtökohta

- Käyttöjärjestelmä
 - Microsoft® Windows® XP (SP2 + Hotfix KB943198 tai SP3 tai uudempi) 32bit
 - Windows Vista® (SP1 tai uudempi)
 - Windows® 7
- Nokia Internet Modem -ohjelmisto on asennettuna tietokoneeseen
- Mokkula CS-15 on liitettyä tietokoneen USB-porttiin
 - SIM -kortti on Mokkulassa
- Tietokoneessa on riittävästi virtaa, jotta Mokkula CS-15 ei vaurioidu kesken päivityksen
- Korjausohjelmisto on ladattuna tietokoneelle

2.2 Päivitystiedoston lataaminen

Korjausohjelmiston löydät osoitteesta <http://www.dna.fi/mokkula>.

Valitse sivun vasemmasta valikosta "DNA Mokkula Tuotetuki ja ohjelmistot". Lataa tietokoneellesi Mokkula CS-15 -ohjelmistokorjauspaketti.

2.3 asennusprosessi

1. Aloita päivitys tupla-klikkaamalla tietokoneelle ladattua "CS-15_Firmware_Updater_WIN.exe" -tiedostoa
2. Valitse haluttu asennuskieli
3. Varmista, että Nokia-laitteita ei ole kytkettynä tietokoneeseen
4. Kytke Mokkula CS-15 tietokoneen USB-porttiin
5. Sulje Nokia Internet Modem -käyttöliittymä mikäli se on auki
6. Käynnistä päivitys napsauttamalla "Asenna"

HUOM! Mahdolliset keskeytykset asennusprosessissa voivat aiheuttaa laitteeseen pysyviä vaurioita

7. Onnistuneen asennuksen jälkeen napsauta "Valmis"
8. Ohjelmistokorjaus on nyt asennettu ja Mokkula CS-15 on käyttövalmis

3 OHJELMISTOKORJAUKSEN ASENTAMINEN (Mac OS®)

3.1 Lähtökohta

- Käyttöjärjestelmä
 - Mac OS® X 10.4 tai uudempi
- Nokia Internet Modem -ohjelmisto on asennettuna tietokoneeseen
- Mokkula CS-15 on liitetty tietokoneen USB-porttiin
 - SIM -kortti on Mokkulassa
- Tietokoneessa on riittävästi virtaa, jotta Mokkula CS-15 ei vaurioidu kesken päivityksen
- Korjausohjelmisto on ladattuna tietokoneelle

3.2 Päivitystiedoston lataaminen

Korjausohjelmiston löydät osoitteesta <http://www.dna.fi/mokkula>.

Valitse sivun vasemmasta valikosta "DNA Mokkula Tuotetuki ja ohjelmistot". Lataa tietokoneellesi Mokkula CS-15 -ohjelmistokorjauspaketti.

3.3 asennusprosessi

1. Pura (extract) tiedostot tupla-klikkaamalla tietokoneelle ladattua "CS-15_Firmware_Updater_MAC.tgz" -tiedostoa
2. Avaa "terminal window" (Applications / Utilities / Terminal.app)
3. Muuta purettujen tiedostojen hakemisto, esim. kirjoita terminaalissa "CD", raahaa (drag and drop) purettu kansio vaiheesta 1 terminaali -ikkunaan ja paina "enter"
4. Kirjoita "./Updater" ja paina "enter"

HUOM! Mahdolliset keskeytykset asennusprosessissa voivat aiheuttaa laitteeseen pysyviä vaurioita

5. Onnistuneen päivityksen jälkeen saat ilmoituksen "Update succesfull"
6. Ohjelmistokorjaus on nyt asennettu ja Mokkula CS-15 on käyttövalmis