

**Ohjeet digisovittimien tehdasasetusten palauttamiseen /
kanavien uudelleen hakuun**

15.1.2015

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1
Tehdasasetusten palauttaminen.....	3
Wbox HD2, HD2s ja HD3.....	4
Topfield CRC-1400, CRC-2400, TRC-1400, TRC-2400	5
Topfield TF100, TF200, TF400, TF500, TF510, TF520, TF530, TF550, TF600, TF650, CBC-7000, TF4100, TF5100	6
Finlux FX500HD.....	7
LG 37LG5300 (37”).....	8
Finlux 420, Medion MDC 9110 CF, ODC 3000C, FinnSat FSC 7200PVR ja Galaxis Matrix	10
Nokia 120 C	11
Nokia 260 C	12
Xsat CDTV 410, Salora CDTV 410 ja Xsat DTVA-c.....	13
HUMAX CXC-2000PVR ja HUMAX CX-1201C.....	14
Humax CX-FOX C	15
Handan CV-7700/7800/9000 PVR ja CV-5500 HD.....	16
Handan CV-3300	17
Force 315C-CO.....	18
Maximum C-801 CX.....	19
Arion AC-2410VHD.....	21
WBOX HD PVR (HUMAX HD PVR 1000C)	23
WBOX DVR 160	24
Samsung DCB-B263Z	25
Samsung DCB-P853Z	26
Sony KDL-32D3000/3010 (Bravia 32”)	27

Sony KDL-40V4240 (Bravia 42").....	28
Muut Sonyn mallit	29
HD Thunder	30
Finnsat FTV32CTS	31
Samsung LE46A557P2CXXE	32
Samsung LE23R86BC.....	33
LG 37LG5300 (37").....	34
Handan DVB-T5001 ja DVB-C5001.....	36
Handan DVB-C9900HD	37
Handan DVB-TC9901HD.....	38
TT-Micro TC821 HDTV.....	39
LA Digital T 5002 ja C 5002	40
LA Digital TC 6002 HD iP	41
LA Digital DVB-T4201 ja DVB-C4201	42
LA Digital DVB-C5201	43
LA Digital DVB-C5201	44

Tehdasasetusten palauttaminen

- Digiboksien tai Digitelevisioiden tehdaspalautuksen voi yleensä tehdä laitteen käyttövalikon kautta [MENU].
- Käyttövalikosta löytyy yleensä kohta ”Asennus, Asetukset tai Työkalut”, jonka alta löytyy kohta ”Tehdasasetusten palautus, tehdasasetukset, järjestelmän palautus tms”.
- Tehdasasetusten palautus saattaa vaatia käyttäjää antamaan ”PIN koodin”. Yleisimmät oletus ”PIN koodit” ovat 0000, 1111 ja 1234.
- Katso tarkemmat ohjeet laitteen käyttöoppaasta tai maahantuojaan sivuilta.

Wbox HD2, HD2s ja HD3

Uudelleen asennus

- Paina [MENU]
- Valitse Asetukset
- Valitse listasta kohta Järjestelmä
- Valitse listasta kohta Palauta Tehdasasetukset (oletus PIN koodi on 1111)
- Valitse [OK]

Seuraa ohjeita..

Topfield CRC-1400, CRC-2400, TRC-1400, TRC-2400

Tehdasasetuksien palautus ja kanavien haku:

- Paina [MENU]
- Valitse "Asennus" -> "Järjestelmän palautus" -> "Tehdasasetusten palautus"
- Laite kysyy "Nollataanko kaikki tiedot?", valitse "Kyllä"
- Laite ilmoittaa "Kaikki tiedot nollattu", jatka painamalla [OK]
- Valitse haluamasi kieli ja paina [OK]
- Valitse "Aloita haku"

Topfield TF100, TF200, TF400, TF500, TF510, TF520, TF530, TF550, TF600, TF650, CBC-7000, TF4100, TF5100

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [MENU]
- Valitse "Asennus" -> "Tehdasasetusten palautus"
- Laite kysyy "Nollataanko kaikki tiedot?", valitse "Kyllä"
- Laite ilmoittaa "Kaikki tiedot nollattu", jatka painamalla [OK]
- Valitse haluamasi kieli ja paina [OK]
- Valitse "Aloita haku"

...

Finlux FX500HD

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [MENU]
- Valitse "Asetukset"
- Valitse "Järjestelmän asetukset" (oletus PIN koodi on 1234)
- Valitse "Järjestelmän ylläpito" → Tehdasasetusten palautus
- Seuraa ruudulla olevaa ohjetta

LG 37LG5300 (37")

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Omin." ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Oletusasetus" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite ilmoittaa: " Nollataanko kaikki aset.?"

- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Kyllä" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite käynnistää itsensä uudelleen. Seuraa päätelaitteen antamia ohjeita:

- Valitse [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kieliasetukseksi "Suomi" ja paina [OK]-näppäintä
- Kanavahaku (DTV-T)-valikossa siirry [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä "Seuraava"-kohtaan ja paina [OK]-näppäintä. Laite hakee T-signaalin kanavat.
- Haun jälkeen paina "Tallenna"-kohdassa [OK]-näppäintä.
- Kanavahaku (DTV-C)-valikossa siirry [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä "Seuraava"-kohtaan ja paina [OK]-näppäintä. Laite hakee kaapeliverkon kanavat.
- Haun jälkeen paina "Tallenna"-kohdassa [OK]-näppäintä.

Tämän jälkeen päätelaite lähtee mahdollisesti hakemaan analogisia kanavia. Paina [OK]- ja [BACK]-näppäimiä keskeyttääksesi analogisten kanavien haun.

**LG LU, LH, LF, LT75, PT75, LG21, LG20, LG30, M..50D, PV, PW,
PZ, LK, SL, LD, LE, PJ, PK, PC, LC**

1. Paina kaukosäätimessä MENU tai HOME.
2. Siirry kohtaan ASETUS ja paina OK.
3. Siirry alaspäin kohtaan TEHDASASETUSTEN PALAUTUS ja paina OK.
4. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

LG SMART-TELEVISIOT

1. Paina kaukosäätimessä SETTING.
2. Siirry kohtaan ASETUS ja paina OK.
3. Siirry alaspäin kohtaan TEHDASASETUSTEN PALAUTUS ja paina OK.
4. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

LG WEB-OS SMART-TELEVISIOT

1. Paina kaukosäätimessä SETTING.
2. Siirry kohtaan YLEISET ja paina OK.
3. Siirry alaspäin kohtaan PALAUTA ALKUASETUKSIIN ja paina OK.
4. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

LG HR-TALLENTIMET

1. Paina kaukosäätimessä HOME.
2. Siirry kohtaan ASETUKSET ja paina OK.
3. Siirry kohtaan MUUT ja paina OK.
4. Valitse ALUSTA ja paina OK.
5. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

Finlux 420, Medion MDC 9110 CF, ODC 3000C, FinnSat FSC 7200PVR ja Galaxis Matrix

Sovittimet virittyvät uusille taajuuksille automaattisesti kytkemällä digisovitin pois päältä ja takaisin päälle

Nokia 120 C

Uudelleen asennus:

- Paina [navi]
- Valitse Asetukset
- Valitse listasta kohta Ylläpito
- Paina [OK]
- Valitse Uudelleen asennus
- Paina [OK]
- (Tässä kohtaa saattaa kysyä avauskoodia, oletus koodi on 1234)
- Paina [OK]

Seuraa ohjeita...

Nokia 260 C

Uudelleen asennus:

- Paina [navi]
- Valitse Asetukset
- Valitse listalta Asennus
- Paina [OK]

Seuraa ohjeita...

Xsat CDTV 410, Salora CDTV 410 ja Xsat DTVA-c

Uudelleen asennus:

- Paina [Menu]
- Valitse Asetukset
- Paina [OK]
- Valitse Viritystietojen poisto
- Paina [OK]
- Paina [Punainen]

Seuraa ohjeita...

HUMAX CXC-2000PVR ja HUMAX CX-1201C

Uudelleen asennus:

- Paina [Menu]
- Valitse Asennus
- Paina [OK]

(laite saattaa kysyä avauskoodia, oletuskoodi on 0000)

- Valitse Tehdasasetus
- Paina [OK]
- Valitse Kyllä
- Paina [OK]

(laite saattaa kysyä avauskoodia, oletuskoodi on 0000)

Seuraa sovittimen antamia ohjeita...

HUMAX CXC-2000PVR LISÄOHJE: Kun laite on käynnistynyt uudelleen, tee ensin kieli- ja aluevalinnat seuraavan ohjeen mukaisesti:

- Laite kysyy Kieli-asetusta, hyväksy oletusarvo "Suomi" painamalla [OK]
- Laite kysyy Alue-asetusta. Näytössä lukee "Ruotsi".
- Paina [nuoli ylös], valitse [OK] (maalista avautuu)
- Valitse uudelleen [OK], valitse listasta nuolinäppäimillä Suomi, vahvasta valinta painamalla [OK] (lista sulkeutuu)
- Siirry nuolinäppäimillä [nuoli alas] Seuraava-painikkeeseen, valitse [OK]
- Valitse Kanavahaku (varmista, että näytössä asetuksina Hakutyyppi: automaattinen, Taajuus: 162.000, Symbolinopeus 6900, Verkkohaku: käytössä.)
- Hyväksy valinta [OK]

Humax CX-FOX C

Tee ensin tehdasasetusten palautus:Paina [Menu]

- Valitse Asennus, paina [OK] Jos laite kysyy Avauskoodia, oletuskoodi on 0000
Valitse Tehdasasetus, paina [OK] Valitse Kyllä ja paina [OK]

Jos laite kysyy Avauskoodia, oletuskoodi on 0000

- Kun laite on palautettu tehdasasetuksiin, jatka asennusta valitsemalla [OK], kunnes asennus on valmis.

HUOM! Mikäli haun tuloksena löydy 85 tv-kanavaa ja 56 radiokanavaa (yhteensä 141 kanavaa), täytyy lisäksi tehdä Automaattinen haku:

- TV-tilassa, paina [Menu]
- Valitse Asennus, paina [OK]

Jos laite kysyy Avauskoodia, oletuskoodi on 0000

- Valitse Automaattinen haku, paina [OK]
- Odota hetki, kun laite hakee kanavia
- Hyväksy Tallenna-valinta painamalla [OK]

Handan CV-7700/7800/9000 PVR ja CV-5500 HD

Uudelleen asennus:

- Paina [Menu]
- Valitse valikosta kohta "Järjestelmän tiedot", josta valitse "Tehdasasetukset"
- Paina [OK]
- Vaihda kohta Resetoi Ei -> Resetoi Kyllä
- Valitse Aloitus
- Paina [OK]

Seuraa ohjeita...

Handan CV-3300

Uudelleen asennus:

- Paina [Menu]
- Valitse valikosta kohta ”Järjestelmän tiedot” josta valitse ”Tehdasasetukset”
- Paina [OK]
- Vaihda kohta Resetoi Ei -> Resetoi Kyllä
- Valitse Aloitus
- Paina [OK]

Seuraa ohjeita...

Force 315C-CO

Uudelleen asennus:

- Paina Menu-näppäintä
- Valitse Asetukset
- Valitse Kanavahaku
- Valitse Oletushaku

Maximum C-801 CX

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]
- Valitse Käyttäjän asennus (User Installation) käyttäen [PR-] -painiketta, paina [LIST/OK].
- Valitse avautuvalta listalta Tehdasasetus (Factory default), paina [LIST/OK], valitse [OK] ja hyväksy valinta [LIST/OK]-painikkeella.

Kun laite on käynnistynyt uudelleen:

- Valitse User Installation (Käyttäjän asennus) käyttäen [PR-] -painiketta, paina [LIST/OK].
- Valitse avautuvalta listalta Manual Search (Käsihaku), paina [LIST/OK].
- Syötä Frequency (Taajuus) -kohtaan luku 1620 (näytössä näkyy nyt 162.0).
- Varmista että Symbol Rate (Symboliluku) -kohdassa on luku 6900 ja Constellation (Konstellaatio) -kohdassa on teksti 64 QAM.

- Vaihda Search by Network (Hae verkon mukaan) -tila OFF -> ON (käyttäen äänenvoimakkuuspainikkeita).
- Valitse kohta Search (Haku) ja paina [LIST/OK]
- Laite hakee nyt kanavia ja haku on valmis kun teksti Searching (Haetaan) vaihtuu tekstiksi View (Katselu).
- Kun teksti on vaihtunut, paina [LIST/OK]. Laite tallentaa haetut kanavat muistiin.

- Tehdasasetusten palautuksen jälkeen laitteen valikkokieli on englanti. Kielen voi vaihtaa suomeksi seuraavasti:

- Paina [Menu]
- Valitse User Installation käyttäen [PR-] tai [PR+] -painiketta.
- Paina [LIST/OK]

- Valitse System Setting käyttäen [PR-] tai [PR+] painiketta.
- Paina [LIST/OK]
- Valitse OSD Language [PR-] tai [PR+] painiketta.
- Paina [LIST/OK]
- Valitse Finnish käyttäen [PR-] tai [PR+] painiketta.
- Paina [LIST/OK]
- Paina [Exit]
- Paina [Exit]

Huom! Mikäli näytössä on valikkotekstin (User Installation) edessä + (plus) merkki, valikko avautuu [LIST/OK]-painikkeella. Jos tekstin edessä on – (miinus) merkki, valikko on jo auki, eikä enää tarvitse painaa [LIST/OK], jotta seuraava valikko saadaan näkyviin.

Arion AC-2410VHD

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Valitse "Työkalut" [alas][ylös]-nuolinäppäimillä, paina [OK]-näppäintä.
- Valitse "Tehdasasetusten palautus" [alas][ylös]-nuolinäppäimillä, paina [OK]-näppäintä
- Valitse [alas][ylös]-nuolinäppäimillä "Tehdasasetus", paina [OK]-näppäintä

Sovitin ilmoittaa: "Jos painat OK, kaikki kanavatiedot katoavat ja vastaanotin palautuu alkuperäisiin tehdasasetuksiin!"

- Valitse "OK" [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä, paina [OK]-näppäintä
- Sovitin pyytää salasanaa. Aseta numeronäppäimillä salasana. Huom: Oletuksena on salasana 0000

Sovitin kysyy : Oletko varma

- Valitse "OK" [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä, paina [OK]-näppäintä

Sovitin ilmoittaa: "Kiitos että valitsit digiboksimme. AC-2410VHD. Sivusto opastaa sinua perusasetuksissa ennen tv:n katselun aloittamista. Noudattamalla ohjeita asennus onnistuu parhaiten.

- Päästäksesi eteenpäin paina kaukosäätimen sinistä [recall]-näppäintä ("Seuraava")
- Valitse haluttu kieli [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä. Päästäksesi eteenpäin paina kaukosäätimen sinistä [recall]-näppäintä ("Seuraava")
- Valitse käytettävä liitäntä [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä. Päästäksesi eteenpäin paina kaukosäätimen sinistä [recall]-näppäintä ("Seuraava")
- Valitse [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä asennusmenetelmäksi "Pika". Päästäksesi eteenpäin paina kaukosäätimen sinistä [recall]-näppäintä ("Seuraava")
- Valitse kuvasuhde [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä. Päästäksesi eteenpäin paina kaukosäätimen sinistä [recall]-näppäintä ("Seuraava")

Valintojen jälkeen sovitin ilmoittaa: "Paina seuraavaa näppäintä aloittaaksesi kanavahaun"

- Paina kaukosäätimen sinistä [recall]-näppäintä ("Seuraava")

Tämän jälkeen sovitin alkaa hakemaan kanavia. Kun kanavahaku on päättynyt, sovitin ilmoittaa: "Kanavahaku on päättynyt".

- Tallentaaksesi perusasetukset ja kanavahaun tuloksen paina kaukosäätimen sinistä [recall]-näppäintä ("Seuraava")

WBOX HD PVR (HUMAX HD PVR 1000C)

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Menu-valikossa valitse [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Asennus", paina [OK]-näppäintä
- Sovitin pyytää salasanaa. Aseta numeronäppäimillä salasana. Huom: Oletuksena on salasana 0000
- Valitse Asennus-valikossa [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Tehdasasetus", paina [OK]-näppäintä

Sovitin kysyy: "Kaikki arvot palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi. Haluatko palauttaa kaikki tehdasasetukset?"

- Valitse [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä "Kyllä" ja paina [OK]-näppäintä
- Sovitin pyytää salasanaa. Aseta numeronäppäimillä salasana. Huom: Oletuksena on salasana 0000

Sovitin ilmoittaa: "Kaikki asetukset palautetaan alkuarvoihin" ja käynnistää itsensä uudelleen. Kun sovitin on käynnistynyt uudelleen seuraa ohjeita.

- Valitse haluttu kieli [alas][ylös]-nuolinäppäimillä, paina [OK]-näppäintä

Tämän jälkeen sovitin tekee kanavahaun.

- Kanavahaun jälkeen ruudun oikeaan alaosaan ilmestyy "Tallenna"-nappi. Paina [OK]-näppäintä tallentaaksesi kanavahaun tulokset.
- Valitse näytön asetukset [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä. Haluttujen valintojen jälkeen valitse "Seuraava", paina [OK]-näppäintä
- Valitse [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä haluatko alustaa kovalevyn. Valinnan jälkeen valitse "Seuraava", paina [OK]-näppäintä
- Kun kaikki asetukset on tehty valitse [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä "Valmis", paina [OK]-näppäintä

WBOX DVR 160

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry kaukosäätimen [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Työkalut"
- Valitse "Työkalut"-kohdasta [alas][ylös]-nuolinäppäimillä "Tehdasasetukset", paina [OK]-näppäintä

Sovitin ilmoittaa: "Mikäli painat OK, kaikki kanavatiedot poistetaan ja kaikki asetukset palautuvat tehdasasetuksille."

- Valitse [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä kohta "OK" ja paina [OK]-näppäintä
- Sovitin pyytää salasanaa. Aseta numeronäppäimillä salasana. Huom: Oletuksena on salasana 0000

Seuraa sovittimen ohjeita:

- Valitse halutut kieliasetukset [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimiä hyväksi käyttäen. Kun valinnat on tehty paina kaukosäätimen keskiosassa olevaa punaista näppäintä (ei virtanäppäintä!) päästäksesi asennuksessa eteenpäin.
- Valitse halutut aika-asetukset [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä, paina kaukosäätimen keskiosassa olevaa punaista näppäintä (ei virtanäppäintä!) päästäksesi asennuksessa eteenpäin.
- Valitse halutut kuva ja ääniasetukset [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä, paina kaukosäätimen keskiosassa olevaa punaista näppäintä (ei virtanäppäintä!) päästäksesi asennuksessa eteenpäin.

Tämän jälkeen sovitin alkaa hakemaan kanavia. Kanavahaun jälkeen sovitin kysyy: "Haluatko tallentaa?"

- Valitse [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä "OK" ja paina [OK]-näppäintä

Samsung DCB-B263Z

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Menu-valikossa valitse [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Asennus", paina [OK]-näppäintä

Sovitin ilmoittaa: "Syötä sovittimen PIN-koodi"

- Aseta PIN koodi numeronäppäimillä. Huom: Oletuksena on PIN-koodi 0000
- Valitse avautuneesta valikosta alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Palauta tehdasasetukset", paina [OK]-näppäintä

Sovitin ilmoittaa: " Vahvista valinta painamalla OK. Peruuta painamalla EXIT."

- Paina [OK]-näppäintä
- Valitse kieliasetukset [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä, paina valinnan jälkeen [OK]-näppäintä kohdassa "OK"

Tämän jälkeen sovitin aloittaa tehdasasetusten palautuksen. Odota kunnes asennus on päättynyt.

Samsung DCB-P853Z

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Menu-valikossa valitse [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Asetukset", paina [oikea]-nuolinäppäintä päästäksesi valikkoon
- Valitse valikosta [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Järjestelmä", paina [oikea]-nuolinäppäintä
- Valitse valikosta [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Alkuasennus", paina [oikea]-nuolinäppäintä

Sovitin ilmoittaa: "Syötä PIN-koodi"

- Aseta PIN koodi numeronäppäimillä. Huom: Oletuksena on PIN-koodi 0000
- Valitse kieliasetukset [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä, paina valinnan jälkeen [OK]-näppäintä kohdassa "Vahvista"

Tämän jälkeen sovitin alkaa hakemaan kanavia. Kanavahaun jälkeen sovitin ilmoittaa: "Digitaalinen vastaanotin havaittu..."

- Paina [OK]-näppäintä

Sony KDL-32D3000/3010 (Bravia 32")

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä valikon kohtaan "Asetukset" ja paina nuolinäppäimien keskellä olevaa pyöreää näppäintä (tästä eteenpäin näppäintä kutsutaan nimellä [Aseta]-näppäin)
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä valikon kohtaan "Perusasetukset" ja paina [Aseta]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä valikon kohtaan "Kaikkien nollaus" ja paina [Aseta]-näppäintä

Päätelaite kysyy: "Aloitetaanko kaikkien nollaus?"

- Valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohta "OK" ja paina [Aseta]-näppäintä

Päätelaite kysyy: "Haluatko varmasti palauttaa kaikki oletusasetukset?"

- Valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohta "OK" ja paina [Aseta]-näppäintä

Päätelaite käynnistää itsensä uudelleen. Tämän jälkeen seuraa perusasetusten tekeminen:

- Valitse kieliasetus [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä, paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse maa [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä, paina [Aseta]-näppäintä

Päätelaite kysyy: "Aloitetaanko Automaattiviritys?"

- Valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohta "OK" ja paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse aukeavasta valikosta [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Kaapeli" ja paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse aukeavasta valikosta [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä kohta "Aloita" ja paina [Aseta]-näppäintä

Päätelaite hakee kaapeliverkon kanavat. Tämän jälkeen päätelaite lähtee hakemaan automaattisesti myös analogisia kanavia. Voit keskeyttää haun painamalla kaksi kertaa [Menu]-näppäintä ja tämän jälkeen valitsemalla [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohdan "Digitaaliset" ja painamalla [Aseta]-näppäintä

Sony KDL-40V4240 (Bravia 42")

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Asetukset" ja paina [Aseta]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Perusasetukset" ja paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse "Uudelleenasennus" ja paina [Aseta]-näppäintä

Päätelaite kysyy: "Aloitetaanko uudelleen asennus?"

- Valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohta "OK" ja paina [Aseta]-näppäintä

Tämän jälkeen päätelaite kysyy perusasetuksia:

- Valitse kieliasetus [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä, paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse maa [alas][ylös]-nuolinäppäimillä, paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse sijoituspaikka "Koti", paina [Aseta]-näppäintä

Päätelaite kysyy: "Aloitetaanko Automaattiviritys?"

- Valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohta "OK" ja paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse aukeavasta valikosta [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Kaapeli" ja paina [Aseta]-näppäintä
- Valitse aukeavasta valikosta [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä kohta "Aloita" ja paina [Aseta]-näppäintä

Nyt päätelaite hakee kaapeliverkon kanavat. Tämän jälkeen päätelaite lähtee hakemaan automaattisesti myös analogisia kanavia. Voit keskeyttää haun painamalla kaksi kertaa [Menu]-näppäintä ja tämän jälkeen valitsemalla [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohta "Digitaaliset" ja painamalla [Aseta]-näppäintä

Muut Sonyyn mallit

Mallikohtainen tuki

<http://www.sony.fi/support/fi/hub/prd-tvhc>

Kanavien viritys suomeksi

http://www.sony.fi/support/CONTENT/files/tv/Sony_Auto_Tuning_procedure_Terrestrial_Cable_FI.pdf

HD Thunder

Mallit HD1500, 420, 5220, 5221, ja 5500 4000,

Tehdasasetusten palautus:

- Paina [Menu]
- Valitse Asetukset
- Paina [OK]
- Valitse Tehdasasetukset
- Paina [OK] (Tässä kohtaa saattaa kysyä PIN koodia, oletus koodi on 0000)

Seuraa ohjeita...

Mallit HD4500, 5000, 6000 ja 65000

- Paina [Menu]
- Valitse Asennus
- Paina [OK]
- Valitse Tehdasasetukset
- Valitse Nuolinäppäimillä KYLLÄ kohtaan ”Palauta tehdasasetukset”
- Valitse suorita ja Paina [OK] (Tässä kohtaa saattaa kysyä PIN koodia, oletus koodi on 0000)

Seuraa ohjeita...

Malli SD320

- Paina [Menu]
- Valitse Järjestelmäasetukset
- Paina [OK]
- Valitse Tehdasasetusten palautus
- Paina [OK] (Tässä kohtaa saattaa kysyä PIN koodia, oletus koodi on 0000)

Seuraa ohjeita...

Finnsat FTV32CTS

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Asetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Huoltoasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite kysyy: "Kaikki asetukset poistetaan. Haluatko varmasti palauttaa tehdasasetukset?"

- Valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohta "Suorita" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite käynnistää itsensä uudelleen. Seuraa tämän jälkeen päätelaitteen antamia ohjeita:

- Valitse kieli "Suomi" [alas][ylös]-nuolinäppäimillä ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse äänen kieli "Suomi" [alas][ylös]-nuolinäppäimillä ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse aikavyöhyke "FIN" [alas][ylös]-nuolinäppäimillä ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse lähetysalue "Suomi" [alas][ylös]-nuolinäppäimillä ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse haluttu kuvasuhde [alas][ylös]-nuolinäppäimillä ja paina [OK]-näppäintä
- Aseta vastaanotettavan signaalin kohtaan "Kaapeli DVB-C" [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä arvoksi "Kyllä". Aseta [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä muihin kohtiin arvo "Ei". Siirry valintojen jälkeen "Jatka"-kohtaan ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse [alas][ylös]-nuolinäppäimillä haluatko hakea pelkästään salaamattomat vai kaikki kanavat. Paina [OK]-näppäintä.

Nyt laite alkaa hakea kanavia. Odota kunnes kanavat on haettu. Tämän jälkeen laite saattaa etsiä vielä uutta ohjelmistoversiota. voit peruuttaa toimenpiteen painamalla [punaista]-näppäintä.

Samsung LE46A557P2CXXE

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Asetukset" ja paina nuolinäppäimien keskellä olevaa "hyväksy"-näppäintä (tästä eteenpäin [OK]-näppäintä)
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Järjestelm" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Palauta" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite kysyy PIN-koodia.

- Aseta koodi numeronäppäimillä. Huom: PIN-koodi on oletuksena 0000

Päätelaite ilmoittaa: "VAROITUS: Kaikki kanava- ja käyttäjäasetukset menetetään..."

- Vahvasta painamalla [punaista]- [vihreää]- [keltaista]- ja [sinistä]-näppäintä peräjälkeen

Päätelaite käynnistää itsensä uudelleen ja kanavahaku alkaa automaattisesti. Odota kunnes kanavat on haettu.

Samsung LE23R86BC

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [D.Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Asetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Järjestelm" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Palauta" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite kysyy PIN-koodia.

- Aseta koodi numeronäppäimillä. Huom: PIN-koodi on oletuksena 0000

Päätelaite ilmoittaa: "VAROITUS: Kaikki kanava- ja käyttäjäasetukset menetetään...."

- Vahvasta painamalla [punaista]- [vihreää]- [keltaista]- ja [sinistä]-näppäintä peräjälkeen

Päätelaite käynnistää itsensä uudelleen

- Paina [OK]-näppäintä kohdassa "Vahvista"

Päätelaite alkaa hakemaan kanavia. Odota kunnes kaikki kanavat on haettu. Tämän jälkeen laite saattaa kysyä aika-asetuksia. Tarkista että asetukset ovat oikein.

LG 37LG5300 (37")

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Omin." ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Oletusasetus" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite ilmoittaa: " Nollataanko kaikki aset.?"

- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Kyllä" ja paina [OK]-näppäintä

Päätelaite käynnistää itsensä uudelleen. Seuraa päätelaitteen antamia ohjeita:

- Valitse [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kieliasetukseksi "Suomi" ja paina [OK]-näppäintä
- Kanavahaku (DTV-T)-valikossa siirry [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä "Seuraava"-kohtaan ja paina [OK]-näppäintä. Laite hakee T-signaalin kanavat.
- Haun jälkeen paina "Tallenna"-kohdassa [OK]-näppäintä.
- Kanavahaku (DTV-C)-valikossa siirry [alas][ylös] [vasen] [oikea]-nuolinäppäimillä "Seuraava"-kohtaan ja paina [OK]-näppäintä. Laite hakee kaapeliverkon kanavat.
- Haun jälkeen paina "Tallenna"-kohdassa [OK]-näppäintä.

Tämän jälkeen päätelaite lähtee mahdollisesti hakemaan analogisia kanavia. Paina [OK]- ja [BACK]-näppäimiä keskeyttääksesi analogisten kanavien haun.

LG mallit LU, LH, LF, LT75, PT75, LG21, LG20, LG30, M.50D, PV, PW,

PZ, LK, SL, LD, LE, PJ, PK, PC, LC

1. Paina kaukosäätimessä MENU tai HOME.
2. Siirry kohtaan ASETUS ja paina OK.
3. Siirry alaspäin kohtaan TEHDASASETUSTEN PALAUTUS ja paina OK.
4. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

LG SMART-TELEVISIOT

1. Paina kaukosäätimessä SETTING.
2. Siirry kohtaan ASETUS ja paina OK.
3. Siirry alaspäin kohtaan TEHDASASETUSTEN PALAUTUS ja paina OK.
4. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

LG WEB-OS SMART-TELEVISIOT

1. Paina kaukosäätimessä SETTING.
2. Siirry kohtaan YLEISET ja paina OK.
3. Siirry alaspäin kohtaan PALAUTA ALKUASETUKSIIN ja paina OK.
4. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

LG HR-TALLENTIMET

1. Paina kaukosäätimessä HOME.
2. Siirry kohtaan ASETUKSET ja paina OK.
3. Siirry kohtaan MUUT ja paina OK.
4. Valitse ALUSTA ja paina OK.
5. Seuraa ruudulla olevia ohjeita.

Handan DVB-T5001 ja DVB-C5001

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä riville "Järjestelmätiedot" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä riville "Tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Vaihda [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä "Palauta"-riville valinta "Kyllä"
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä riville "Aloita" ja paina [OK]-näppäintä
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "Kieliasetukset"-sivulta
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "TV-asetukset"-sivulta
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "Paikallisen ajan asetus"-sivulta
- Aloita automaattinen kanavahaku valitsemalla "Aloita haku" ja painamalla [OK]-näppäintä. Kanavahaku alkaa.

Handan DVB-C9900HD

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Järjestelmätiedot"
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Vaihda [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä "Palauta"-rivillä asetukseksi <Kyllä>
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä "Aloita"-riville ja paina [OK]-näppäintä
- Ruudulle tulee ilmoitus "Odota, ole hyvä" ja laite palauttaa tehdasasetukset
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "Kieliasetukset"-sivulta
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "TV-asetukset"-sivulta
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "Paikallisen ajan asetus"-sivulta
- Aloita automaattinen kanavahaku valitsemalla "Aloita haku" ja painamalla [OK]-näppäintä. Kanavahaku alkaa.

Handan DVB-TC9901HD

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Järjestelmätiedot" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä "Valitse"-rivillä <Kaapeli> tai <Antenni> vastaanottotavan mukaan (kaapeliverkko tai antenniverkko)
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä "Aloita"-riville ja paina [OK]-näppäintä
- Ruudulle tulee ilmoitus "Odota, ole hyvä" ja laite palauttaa tehdasasetukset
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "Kieliasetukset"-sivulta
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "TV-asetukset"-sivulta
- Paina [EXIT]-näppäintä siirtyäksesi eteenpäin "Paikallisen ajan asetus"-sivulta
- Aloita automaattinen kanavahaku valitsemalla "Aloita haku" ja painamalla [OK]-näppäintä. Kanavahaku alkaa.

TT-Micro TC821 HDTV

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Järjestelmä" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Nollaa tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Vahvista tehdasasetuksien palautus painamalla [OK]-näppäintä
- Laite käynnistyy uudelleen
- "Sijainti"-sivulla tallenna asetukset ja jatka painamalla [OK]-näppäintä
- "OMAT ASETUKSET"-sivulla tallenna asetukset ja jatka painamalla [OK]-näppäintä
- "Viritysasetus"-sivun "Signaalityyppi"-rivillä valitse [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä "Maanpäällinen" tai "Kaapeli" vastaanottotavan mukaan ja jatka painamalla [OK]-näppäintä. Kanavahaku alkaa.

LA Digital T 5002 ja C 5002

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Asennus" ja [alas][ylös]-nuolinäppäimillä riville "Järjestelmän palautus" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Palauta järjestelmän tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Syötä laitteen PIN-koodi (oletuskoodi on 0000)
- Vahvista tehdasasetuksien palautus valitsemalla "Kyllä" ja painamalla [OK]-näppäintä
- Valitse kieli ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse aikavyöhyke ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse Kesäaika "UK / Europe" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä "Käynnistä haku"-riville ja paina [OK]. Kanavahaku käynnistyy

LA Digital TC 6002 HD iP

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös][vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Asetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Asennus" ja [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "4. Järjestelmän palautus" ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä riville "Palauta järjestelmän tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Syötä laitteen PIN-koodi (oletuskoodi on 0000)
- Vahvista tehdasasetuksien palautus valitsemalla "Kyllä" ja painamalla [OK]-näppäintä
- Laite käynnistyy uudelleen
- Valitse kieli ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse "Verkko ja IP-osoite Asetukset"-sivulla "Seuraava" ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse "Tarkista Asennuksen Asetukset"-sivulla "Seuraava" ja paina [OK]-näppäintä
- Valitse "Maaverkko" tai "Kaapeliverkko" vastaanottotavan mukaan ja paina [OK]-näppäintä
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä "Käynnistä haku"-riville ja paina [OK]. Kanavahaku käynnistyy

LA Digital DVB-T4201 ja DVB-C4201

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Lisäasetukset"
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Palauta tehdasasetukset" ja paina [OK]-näppäintä
- Syötä laitteen PIN-koodi (oletuskoodi on 0000)
- Vahvista tehdasasetuksien palautus valitsemalla "Kyllä" ja painamalla [OK]-näppäintä
- Laite käynnistyy uudelleen
- Valitse kielivalinnat ja paina [OK]-näppäintä kunnes olet rivillä "Automaattinen haku" ja paina [OK]-näppäintä. Kanavahaku käynnistyy

LA Digital DVB-C5201

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Lisäasetukset"
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Tehdasasetus" ja paina [OK]-näppäintä
- Syötä laitteen PIN-koodi (oletuskoodi on 0000)
- Vahvista tehdasasetuksien palautus valitsemalla "Kyllä" ja painamalla [OK]-näppäintä
- Laite käynnistyy uudelleen
- Valitse kielivalinnat ja paina [OK]-näppäintä kunnes olet rivillä "Lineaarinen haku" ja paina [OK]-näppäintä. Kanavahaku käynnistyy

LA Digital DVB-C5201

Tehdasasetuksien palautus:

- Paina [Menu]-näppäintä
- Siirry [vasen][oikea]-nuolinäppäimillä kohtaan "Lisäasetukset"
- Siirry [alas][ylös]-nuolinäppäimillä kohtaan "Tehdasasetus" ja paina [OK]-näppäintä
- Syötä laitteen PIN-koodi (oletuskoodi on 0000)
- Vahvista tehdasasetuksien palautus valitsemalla "Kyllä" ja painamalla [OK]-näppäintä
- Laite käynnistyy uudelleen
- Valitse kielivalinnat ja paina [OK]-näppäintä kunnes olet rivillä "Lineaarinen haku" ja paina [OK]-näppäintä. Kanavahaku käynnistyy

